

GB/T 14549-1993

GB/T 15543-2008
15945-1995
GB/T 14549-1993
GB/T 14549-1993
220KV
GB/T 14549-1993

GB 12326-2008
GBT 30137-2013
110KV

GB/T 12325-2008
GB/T 14549-1993
GB/T 18481-2001
50HZ
110KV





中华人民共和国国家标准

GB/T 14549—93

电能质量 公用电网谐波

Quality of electric energy supply
Harmonics in public supply network

1993-07-31 发布

1994-03-01 实施

国家技术监督局 发布

(京)新登字 023 号

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
电 能 质 量 公 用 电 网 谐 波
GB/T 14549 93

•

中 国 标 准 出 版 社 出 版
(北京复外三里河)

中国标准出版社北京印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

•

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 11 千字
1994 年 2 月第 1 版 2001 年 3 月第二次印刷
印数 2 151—2450

•

书号: 155066·1-10371 定价 6.00 元

•

标 目 234- 187

中华人民共和国国家标准

电能质量 公用电网谐波

GB/T 14549—93

Quality of electric energy supply
Harmonics in public supply network

1 主题内容与适用范围

本标准规定了公用电网谐波的允许值及其测试方法。

本标准适用于交流额定频率为 50 Hz, 标称电压 110 kV 及以下的公用电网。
标称电压为 220 kV 的公用电网可参照 110 kV 执行。
本标准不适用于暂态现象和短时间谐波。

2 引用标准

GB 156 额定电压

3 术语

3.1 公共连接点 point of common coupling

用户接入公用电网的连接处。

3.2 谐波测量点 harmonic measurement points

对电网和用户的谐波进行测量之处。

3.3 基波(分量) fundamental (component)

对周期性交流量进行付立叶级数分解, 得到的频率与工频相同的分量。

3.4 谐波(分量) harmonic (component)

对周期性交流量进行付立叶级数分解, 得到频率为基波频率大于 1 整数倍的分量。

3.5 谐波次数(h) harmonic order(h)

谐波频率与基波频率的整数比。

3.6 谐波含量(电压或电流) harmonic content (for voltage or current)

从周期性交流量中减去基波分量后所得的量。

3.7 谐波含有率 harmonic ratio (HR)

周期性交流量中含有的第 h 次谐波分量的方均根值与基波分量的方均根值之比(用百分数表示)。

冲击持续时间不超过2s，且而谐波电压的持续时间不超过20s，故本标准含有谐波电压限值。

4 谐波电压限值

公用电网谐波电压(相电压)限值见表1。

表 1

电网标称电压 kV	电压总谐波畸变率 /	各次谐波电压含有率,%	
		奇 次	偶 次
0.38	5.0	4.0	2.0
6	4.0	3.2	1.6
10			
35			

附录 A
谐波术语的数学表达式
(补充件)

A1 第 h 次谐波电压含有率 HRU_h

$$HRU_h = \frac{U_h}{U_1} \times 100(\%) \quad \dots\dots\dots (A1)$$

式中: U_h ——第 h 次谐波电压(方均根值);

U_1 ——基波电压(方均根值)。

A2 第 h 次谐波电流含有率 HRI_h

$$HRI_h = \frac{I_h}{I_1} \times 100(\%) \quad \dots\dots\dots (A2)$$

式中: I_h ——第 h 次谐波电流(方均根值);

I_1 ——基波电流(方均根值)。

A3 谐波电压含量 U_H

$$U_H = \sqrt{\sum_{h=2}^{\infty} (U_h)^2} \quad \dots\dots\dots (A3)$$

A4 谐波电流含量 I_H

$$I_H = \sqrt{\sum_{h=2}^{\infty} (I_h)^2} \quad \dots\dots\dots (A4)$$

A5 电压总谐波畸变率 THD_u

$$THD_u = \frac{U_H}{U_1} \times 100(\%) \quad \dots\dots\dots (A5)$$

A6 电流总谐波畸变率 THD_i

$$THD_i = \frac{I_H}{I_1} \times 100(\%) \quad \dots\dots\dots (A6)$$

附录 B
谐波电流允许值的换算
(补充件)

当电网公共连接点的最小短路容量不同于表 2 基准短路容量时,按下式修正表 2 中的谐波电流允许值:

$$I_h = \frac{S_{k1}}{S_{k2}} I_{hp} \quad \dots\dots\dots (B1)$$

式中: S_{k1} ——公共连接点的最小短路容量, MVA;

S_{k2} ——基准短路容量, MVA;

I_{hp} ——表 2 中的第 h 次谐波电流允许值, A;

I_h ——短路容量为 S_{k1} 时的第 h 次谐波电流允许值。

附录 C
谐波的基本计算式
(补充件)

C1 第 h 次谐波电压含有率 HRU_h 与第 h 次谐波电流分量 I_h 的关系:

$$HRU_h = \frac{\sqrt{3} \cdot Z_h \cdot I_h}{10 \cdot U_N} (\%) \quad \dots\dots\dots (C1)$$

近似的工程估算按(C2)或(C3)式计算:

$$HRU_h = \frac{\sqrt{3} \cdot U_N \cdot h \cdot I_h}{10 \cdot S_k} (\%) \quad \dots\dots\dots (C2)$$

或

$$I_h = \frac{10 \cdot S_k \cdot HRU_h}{\sqrt{3} \cdot U_N \cdot h} (\%) \quad \dots\dots\dots (C3)$$

式中: U_N —— 电网的标称电压, kV;

S_k —— 公共连接点的三相短路容量, MVA;

I_h —— 第 h 次谐波电流, A;

Z_h —— 系统的第 h 次谐波阻抗, Ω 。

C2 两个谐波源的同次谐波电流在一条线路的同一相上迭加, 当相位角已知时按(C4)式计算:

$$I_h = \sqrt{I_{h1}^2 + I_{h2}^2 + 2I_{h1} \cdot I_{h2} \cdot \cos\theta_h} \quad \dots\dots\dots (C4)$$

式中: I_{h1} —— 谐波源 1 的第 h 次谐波电流, A;

I_{h2} —— 谐波源 2 的第 h 次谐波电流, A;

θ_h —— 谐波源 1 和 2 的第 h 次谐波电流之间的相位角。

当相位角不确定时, 可按(C5)式进行计算:

$$I_h = \sqrt{I_{h1}^2 + I_{h2}^2 + K_h I_{h1} I_{h2}} \quad \dots\dots\dots (C5)$$

式中 K_h 系数按表 C1 选取。

表 C1 公式(C5)中系数 K_h 的值

h	3	5	7	11	13	$9 >13 $ 偶次
K_h	1.62	1.28	0.72	0.18	0.08	0

两个以上同次谐波电流迭加时, 首先将两个谐波电流迭加, 然后再与第三个谐波电流相迭加, 以此类推。

两个及以上谐波源在同一节点同一相上引起的同次谐波电压迭加的计算式与式(C4)或(C5)类同。

C3 在公共连接点处第 i 个用户的第 h 次谐波电流允许值(I_{h_i})按(C6)式计算:

$$I_{h_i} = I_h (S_i / S_k)^a \quad \dots\dots\dots (C6)$$

式中: I_h —— 按附录 B 换算的第 h 次谐波电流允许值, A;

S —— 第 i 个用户的用电协议容量, MVA;

S_k —— 公共连接点的供电设备容量, MVA;

a —— 相位迭加系数, 按表 C2 取值。

表 C2

h	3	5	7	11	13	$9 >13 $ 偶次
a	1.1	1.2	1.4	1.8	1.9	2

附录 D
测量谐波的方法、数据处理及测量仪器
(补充件)

D1 谐波电压(或电流)测量应选择在电网正常供电时可能出现的最小运行方式,且应在谐波源工作周期中产生的谐波量大的时段内进行(例如:电弧炼钢炉应在熔化期测量)。

当测量点附近安装有电容器组时,应在电容器组的各种运行方式下进行测量。

D2 测量的谐波次数一般为第 2 到第 19 次,根据谐波源的特点或测试分析结果,可以适当变动谐波次数测量的范围。

D3 对于负荷变化快的谐波源(例如:炼钢电弧炉、晶闸管交流设备供电的轧机、电力机车等),测量的间隔时间不大于 2 min,测量次数应满足数理统计的要求,一般不少于 30 次。

对于负荷变化慢的谐波源(例如:化工整流器、直流输电换流站等),测量间隔和持续时间不作规定。

D4 谐波测量的数据应取测量时段内各相实测量值的 95% 概率值中最大的一相值,作为判断谐波是否超过允许值的依据。

D5.4 仪器有一定的抗电磁干扰能力,便于现场使用。仪器应保证其电源在标称电压 $\pm 15\%$ 、频率在19 Hz~51 Hz范围内电压总谐波畸变率不超过8%条件下能正常工作。

D6 对不符合D5.2条规定的仪器,可用于负荷变化慢的谐波源的测量。如用于负荷变化快的谐波源的测量,测量条件和次数应分别符合D1和D3条的规定。

D7 在测量的频率范围内,仪用互感器、电容式分压器等谐波传感设备应有良好的频率特性,其引入的幅值误差不应大于5%,相角误差不大于5°。在没有确切的频率响应误差特性时,电流互感器和低压电压互感器用于2500 Hz及以下频率的谐波测量;6~110 kV电磁式电压互感器可用于1000 Hz及以下频率测量;电容式电压互感器不能用于谐波测量。在谐波电压测量中,对谐波次数或测量精度有较高需要时,应采用电阻分压器($U_N < 1$ kV)或电容式分压器($U_N \geq 1$ kV)。

附加说明:

本标准由全国电压电流等级和频率标准化技术委员会归口。

本标准由能源部电力司负责起草。能源部电力科学研究院、四川省电力工业局、华中理工大学、湖南省电力工业局、山西电力试验研究所等参加起草。

本标准主要起草人曲涛、任元、林海雪、杜德立、陈宝喜、李平之、吕润余。

版权专有 不得翻印

书号:155066·1-10371

定价: 6.00 元

标目 234-187